

# Software Update EmoTouch II+

Für das Software Update Ihrer Saunasteuerung *EmoTouch II+* nutzen Sie bitte die im Bedienteil befindliche SD-Karte. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:



Schalten Sie die EmoTouch Steuerung über den **Switch-Off** Schalter am Lastteil aus und entfernen Sie mit Hilfe des Demontagewerkzeuges das Vorderteil der Bedieneinheit aus dem Wandeinbau- bzw. Wandaufbaugeschäuse.

1. Durch leichten Druck auf die Karte wird diese aus dem Kartenhalter ausgeworfen und lässt sich nun leicht entnehmen.
2. Formatieren Sie die *SD-Karte* (Rechtsklick im Windows-Explorer auf das Laufwerk des Kartenlesers->Formatieren). Als Dateisystem wählen Sie bitte **FAT32 oder FAT16**.
3. Entpacken Sie nun den gesamten Inhalt der Update Zip-Datei auf die leere SD-Karte.
4. Stecken Sie die SD-Karte nun wieder in den Kartenleser auf der Rückseite des Bedienteils, bis diese spürbar einrastet und befestigen Sie das Bedienteil wieder in dem entsprechenden Einbaugeschäuse.
5. Schalten Sie nun über den Switch-Off Schalter am Lastteil die Steuerung wieder ein. Starten Sie im Untermenü „Einstellung“  das Firmware-Update  durch Drücken des grünen Hakens.  Das Update wird nun durchgeführt. Nach erfolgtem Update startet die Steuerung selbstständig neu. Ihr Steuergerät ist nun wieder einsatzbereit.

